

CDA9按钮开关FAQ

A	CDA9有哪些证书？材料是否环保？
Q	CDA9有CCC/CE,材料环保符合RoHS
A	CDA9按钮开关安装尺寸？
Q	整个系列安装孔径都是Φ22mm
A	CDA9按钮开关系列里面有没有指示灯？
Q	没有。有带灯按钮
A	CDA9钥匙钮有几把钥匙？
Q	2把
A	CDA9按钮开关触点最多可以装几个？
Q	最多装6副，CDA9按钮的触点分大触点和小触点，大触点体积偏大含2副触点（可以是2常开/2常闭/1常开+1常闭），小触点只有1副触点。不带灯的型号3个触点（含3个）以下都是出厂标配小触点，4个以上会匹配大触点，即优先安装小触点。
A	CDA9按钮开关头部银色装饰圈容易掉漆或者掉色吗？
Q	装饰圈为精密电镀工艺，不易掉色。
A	CDA9按钮开关是否可以定制带符号的电梯专用按钮？
Q	可以的。可定制的符号详见官网CDA9样册。
A	CDA9的触点是否可以单卖？
Q	可以。CDA9的钮头、触点、连接支架都可以单卖。
A	CDA9的防护等级是？
Q	整个系列防护等级IP65
A	CDA9按钮开关系列的旋钮两档位旋转角度是？
Q	两档位自锁旋转角度是90°，自复位是60°。详细所有旋钮及钥匙钮操作角度见官网CDA9按钮开关样册。
A	CDA9按钮开关触头动作方式是慢动型还是速动型？
Q	CDA9按钮开关整个系列触点动作方式都是慢动型，其常闭触点具有肯定断开保护功能，符合
A	CDA9按钮开关有带灯旋钮吗？
Q	有
A	CDA9按钮开关有紧固用的套筒扳手吗？
Q	有的，需要单独下单，型号是CDA9BEV
A	CDA9按钮开关可以满足的安装板厚度是？
Q	1-5mm
A	CDA9按钮开关可以用在60Hz频率吗，如果用了会有什么影响？
Q	可以使用，无影响
A	CDA9带灯按钮发光元件是什么？
Q	所有灯组发光元件为LED
A	为什么CDA9按钮开关的自锁钮较LAY5S系列的自锁钮价格低很多？
Q	LAY5S系列自锁钮是在自复钮的基础上单独增加了自锁模块，故成本较高且板后深度也较长（市场同平台的该产品均有这个问题的存在）。CDA9自锁按钮受益于独特的结构设计成本上做到了最大优化
A	CDA9按钮开关头部与螺纹圈连接处有个小凸点是什么用途？
Q	这个小凸点是定位槽，可以避免按钮在多次操作后头部发生松动（尤其是旋转操作的型号），同时在非人为操作下可以方便按钮基座在柜体内保证一个方向，不仅高效而且美观。出厂默认均带定位槽，不需要的可以用螺丝刀敲到。
A	为什么LAY5S的自锁钮和灯钮板后深度较平钮高很多？
Q	LAY5S的自锁模块和灯组模块需要叠加在触点上面（而非横向叠加），所以板后深度必定较长。CDA9由于结构的优化设计其头部即可实现自锁功能，同时灯组可以与触点模块横向叠加一起（非纵向），故自锁钮和灯钮板后深度和按钮一致。
A	CDA9按钮开关触点模块和灯组模块应该怎么拆卸？
Q	一字螺丝刀从连接支架卡触点的地方塞进去，然后螺丝刀向下稍微用力（一定要注意用力方向）即可拆卸。详见官网样册CDA9关于安装拆卸示意图。灯组模块雷同
A	CDA9按钮连接支架正确应该怎么拆卸？
Q	连接支架处有个D型的拉环，螺丝刀从拉环下方穿进去然后螺丝刀向下用力（务必注意螺丝刀用力方向，详见官网CDA9样册关于安装拆卸示意图）同时手指向上提着按钮头部即可取出。