

DELIXI
ELECTRIC

NBC 车载逆变器 Car inverter



使用前,请详细阅读本产品说明!



执行标准: Q/DLX 342



直流转交流
DC/AC

车载逆变器Car inverter

产品说明

特征

- 1. 紧凑的小型化设计, 小巧便携, 使用便捷。
- 2. 高效率转换, 可广泛应用于多种车辆, 如: 卡车、家用汽车和商务汽车等。
- 3. 保护功能齐全: 具有过压、欠压, 过载, 过热保护, 输出短路保护, 反极性和接地保护等。

操作指导:

- 1. 首先确认逆变器的输入电压, 确保与点烟器输出电压一致后, 方可插入使用!
- 2. 插入点烟器后, 再将交流用电器插在逆变器的输出交流插座上, 交流输出电压见下表:
- 3. 更换保险丝: 逆时针松掉插头螺母, 取出已熔断的保险丝, 换上新的保险丝拧紧即可。

注意事项

- 1. 当车辆关闭时, 请不要使用逆变器, 以免车辆电池过放, 引起车辆不能正常启动!
- 2. 本产品应安放在干燥和通风份地方, 不得在雨淋, 喷雾、飞溅水、潮湿的地方使用, 逆变器通风孔不得堵塞! 严禁阳光直射在产品上。
- 3. 严禁自行拆开或自行改装逆变器
- 4. 发生异常现象或不能正常使用时, 应及时脱离点烟器和用电器。

技术参数

规格型号	NBC-120	NBC-125	NBC-150
额定容量	120VA	125VA	150VA
输入电压 (DC)	12V/24V		
输出电压 (AC)	220V		
输出电压范围 (AC)	220V±10%		
输出频率	50Hz		
输出USB端口	5V/500mA、2. 0A、2. 1A		
输出波形	修正正弦波		
效 率	85%		
电池低电压保护	10±0. 5V/20±1V		
电池高电压保护	15. 5±0. 5V/31±1V		
过热保护	待温度降低后重新开机恢复		
过载保护	保护后需重新上电恢复		
工作温度	-10~40℃		

备注: 若产品有升级改进, 恕不另行通知! 具体技术参数以产品本体技术指标!

浙江德力西电器有限公司
ZHE JIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.

地址: 浙江省乐清市柳市德力西长虹工业城4单元
客服热线: 400-826-8008 (86-0577) 62725681