







蘑菇钮					单位: mm	
产品名称	常开+常闭	派生规格	钮头	颜色	订货编码示例	尺寸
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	M: 蘑菇钮	Φ40	3: 绿 4: 红	● LAY8E10M3 ● LAY8E02M4 ● LAY8E20M3 ● LAY8E11M4 ● LAY8E01M3	
	10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	MZS: 蘑菇钮自锁	Φ40	3: 绿 4: 红	● LAY8E10MZS3 ● LAY8E02MZS4 ● LAY8E20MZS3 ● LAY8E11MZS4 ● LAY8E01MZS3	

急停钮					单位: mm	
产品名称	常开+常闭	派生规格	钮头	颜色	订货编码示例	尺寸
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	ZS: 旋转复位急停钮	Φ40	4: 红	● LAY8E01ZS3 ● LAY8E10ZS3 ● LAY8E20ZS3 ● LAY8E11ZS3	

双头钮					单位: mm	
产品名称	常开+常闭	派生规格	钮头		订货编码示例	尺寸
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	11: 1NO+1NC	S: 双头钮	双平头		LAY8E11S	

带灯双头钮						单位: mm	
产品名称	常开+常闭	派生规格	钮头	电压代码	钮头	订货编码示例	尺寸
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	11: 1NO+1NC	SD: 带灯双头钮	双平头	T: 6V B: 24V C: 36V F: 110V M: 220V Q: 380V	2: 交直流 4: 交流	LAY8E11SDT2 LAY8E11SDB2 LAY8E11SDC2 LAY8E11SDM4 LAY8E11SDQ4	

底座				单位: mm	
产品名称	辅件	辅件触头	订货编码示例	尺寸	
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	BE: 辅助触头	101: 1NO 102: 1NC 103: 1NO+1NC 104: 灯组	LAY8EBE101 LAY8EBE102 LAY8EBE103 LAY8EBE104		

产品特性

- 产品底座采用PC材质, 触点采用铜基复合点
- 触点采用弹跳式接触, 并具备自洁功能, 确保通断可靠
- 积木式组合结构, 触头任意组合, 便于交换
- 钮头安装拆卸不需任何工具

技术参数



型号	LAY8E					
AC-15	额定工作电压(Ue)V	380	220			
	额定工作电流(Ie)A	2.5	4.5			
DC-13	额定工作电压(Ue)V	220	110			
	额定工作电流(Ie)A	0.4	0.8			
机械寿命	万次	300(一般钮)、50(旋钮)、30(钥匙钮)、5(急停钮)				
电气寿命	万次	60(一般钮)、10(旋钮)、5(钥匙钮)、2(急停钮)				
额定绝缘电压(Ui)	V	400(AC50Hz)				
约定自由发热电流(Ith)	A	10				
额定冲击耐受电压(Uimp)	V	6000				
触头接触电阻	mΩ	≤50				
防护等级		IP40/IP65(防水钮)				
带灯式按钮灯的参数						
额定工作电压(Ue)V	6	24	36	110	220	380
电源种类	AC/DC			AC		
额定工作电流(Ie)A	≤50			≤20		
国家标准	GB14048.5					
认证证书	CCC					

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
 电话: (86-577)6177 8888
 传真: (86-577)6177 8000
 客服热线: 400-826-8008
 邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
 Yueqing, Zhejiang, P.R.China
 Tel: (86-577)6177 8888
 Fax: (86-577)6177 8000
 Hotline: 400-826-8008
 P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
 官方微博 http://e.weibo.com/delixi2008



微信订阅号



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气



德力西电气
LAY8E 按钮开关

三十年如一日时刻守护您的用电安全



微信订阅号

LAY8E 按钮开关



按钮及指示灯



产品名称	触头对数	派生代号	操作位置	颜色代码	电压代码	电源种类
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10:1NO 01:1NC 20:2NO 02:2NC 11:1NO+1NC	BN:平钮 BNZS:平钮自锁 GN:高钮 GNZS:高钮自锁 F:防水钮 FZS:防水钮自锁 D:带灯平钮 DZS:带灯平钮自锁 X:旋钮 XB:旋柄钮 Y:钥匙钮 M:蘑菇钮 MZS:蘑菇钮自锁 ZS:旋转复位急停钮 S:双头钮 SD:带灯双头钮	20:二位自锁 21:二位右自复 30:三位自锁 31:三位右自复左保持 33:三位左右自复	1:白 2:黑 3:绿 4:红 5:黄 6:蓝	T:6V B:24V C:36V F:110V M:220V Q:380V	2:交直流 4:交流

产品名称	辅件代码	辅件锄头
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BE: 触头辅助	101:1NO 102:1NC 103:1NO+1NC 104:灯组

产品家族图



平钮

产品名称	常开+常闭	派生规格	颜色
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	BN: 平钮	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝
---	--------	--

10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	BNZS: 平钮自锁	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝
---	------------	--

10: 1NO 01: 1NC 11: 1NO+1NC	GN: 高钮	2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝
-----------------------------------	--------	--------------------------------------

10: 1NO 01: 1NC 11: 1NO+1NC	GNZS: 高钮自锁	2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝
-----------------------------------	------------	--------------------------------------

10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	F: 防水钮	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝
---	--------	--

10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	FZS: 防水钮自锁	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝
---	------------	--

订货编码示例

- LAY8E10BN1
- LAY8E01BN2
- LAY8E20BN3
- LAY8E02BN4
- LAY8E11BN5
- LAY8E10BN6

- LAY8E10BNZS1
- LAY8E01BNZS2
- LAY8E20BNZS3
- LAY8E02BNZS4
- LAY8E11BNZS5
- LAY8E10BNZS6

- LAY8E01GN2
- LAY8E01GN3
- LAY8E11GN4
- LAY8E11GN5
- LAY8E10GN6







- LAY8E01GNZS2
- LAY8E01GNZS3
- LAY8E11GNZS4
- LAY8E11GNZS5
- LAY8E10GNZS6

- LAY8E10F1
- LAY8E01F2
- LAY8E20F3
- LAY8E02F4
- LAY8E11F5
- LAY8E10F6

- LAY8E10FZS1
- LAY8E01FZS2
- LAY8E20FZS3
- LAY8E02FZS4
- LAY8E11FZS5
- LAY8E10FZS6

单位: mm

尺寸



带灯钮

产品名称	常开+常闭	派生规格	颜色	电压代码	电源种类
LAY8E	<input type="checkbox"/>				



10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	D: 带灯平钮	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	T: 6V B: 24V C: 36V F: 110V M: 220V Q: 380V	2: 交直流 4: 交流
---	---------	--------------------------------------	--	-----------------

10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	DZS: 带灯平钮自锁	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	T: 6V B: 24V C: 36V F: 110V M: 220V Q: 380V	2: 交直流 4: 交流
---	-------------	--------------------------------------	--	-----------------



订货编码示例

- LAY8E10D1T2
- LAY8E20D3B2
- LAY8E02D4C2
- LAY8E11D5F2
- LAY8E10D6M4

- LAY8E10DZS1T2
- LAY8E20DZS3B2
- LAY8E02DZS4C2
- LAY8E11DZS5F2
- LAY8E10DZS6Q4

单位: mm

尺寸



旋钮

产品名称	常开+常闭	派生规格	操作方式	颜色
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	X: 旋钮	20: 二位自锁 21: 二位右自复 30: 三位 31: 三位右自复左保持 33: 三位左右自复	2: 黑
---	-------	---	------

10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	XB: 旋柄钮	20: 二位自锁 21: 二位右自复 30: 三位 31: 三位右自复左保持 33: 三位左右自复	2: 黑
---	---------	---	------



订货编码示例

- LAY8E10X21
- LAY8E02X30
- LAY8E20X31

- LAY8E10XB21
- LAY8E02XB30
- LAY8E20XB31

单位: mm

尺寸



钥匙钮

产品名称	常开+常闭	派生规格	操作方式
LAY8E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	Y: 钥匙钮	20: 二位自锁 21: 二位右自复 30: 三位 31: 三位右自复左保持 33: 三位左右自复
---	--------	---

订货编码示例

- LAY8E10Y20
- LAY8E01Y21
- LAY8E20Y30
- LAY8E02Y31
- LAY8E10Y33

单位: mm

尺寸

